



MICRO 120.2



MINI 150.4 DSP

## ETON: ULTRAKOMPAKTE MINI UND MICRO CLASS-D VERSTÄRKER

Jetzt kommt die MINI 150.4 DSP und die MICRO 120.2 – und die Namen sind Programm, denn auch diese beiden ETON Amps überzeugen mit minimalen Abmessungen. Dennoch bieten die ultrakompakten Digitalverstärker satte Leistungen: für die MINI 150.4 DSP solide 85 W an 4 Ohm und volle 150 W an 2 Ohm. Und das mit unglaublich niedrigen Verzerrungswerten!

Klein, praktisch, stark – das gilt auch für die nur 110 x 80 x 42 mm große MICRO 120.2! Dieser 2-Kanal Class-D Verstärker mit 2 x 85 W Leistung an 4 Ohm und 1 x 120 W an 2 Ohm kann sich sehen lassen. Hier kommt zusammen, was zusammenkommen muss: Leistung trifft auf bestmögliche Verbaubarkeit und smarte Abmessungen: die MICRO 120.2.

Zur Ausstattung der Endstufen gehören weit regelbare Aktivweichen, modular einstellbare Befestigungshalter und moderne Anschlussstecker für eine optimale Verbaubarkeit. Das innovative Kühlrippendesign unterstreicht den Qualitätsanspruch der neuen Serien.

### HAUPTMERKMALE ETON MINI & MICRO AMP

- Class-D Verstärker
- Aluminiumgehäuse mit innovativem Kühlrippendesign
- Geeignet für Fahrzeuge mit Start-Stopp Automatik
- Auto-Turn-On
- Hi-Lo Level Eingänge
- Einstellbare Aktivweichen, MINI 150.4 DSP: HPF/LPF/BPF: 6 – 48 dB · MICRO 120.2: HPF + LPF 20 – 250 Hz
- Regelbare Eingangsempfindlichkeit 0,45 V - 6 V
- Moderne Anschlussstecker für optimale Verbaubarkeit

### EINSTELLMÖGLICHKEITEN MINI 150.4 DSP

- Class-D Verstärker mit integriertem DSP
- Ultra Low THD+N 0.003% @ 5 W RMS
- SPDIF Eingang
- HiRes Streaming (Android & iOS)
- Volle Kontrolle mittels innovativer ETON App
- Remote Out & DSP Subout
- Auto-Sense On Funktion (BTL & Musiksignal)
- HP/LP/BP: 6 – 48 dB
- Je Ausgang: 10 vollparametrische EQ Bänder inkl. High/Low Shelf frei wählbar (80 Band)
- Je Eingang: 21 vollparametrische EQ Bänder inkl. High/Low Shelf frei wählbar (168 Band)
- Laufzeitkorrektur bis 20 ms in 0,02 ms Schritten
- Phasendrehung 0/180° je Kanal
- Frei zuweisbare Ein- & Ausgänge inkl. Mischer
- Pegelfernbedienung, frei wählbare Farbeinstellung der Fernbedienung

Technische Daten	MINI 150.4 DSP	MICRO 120.2
Ausgangsleistung an 4 Ohm	4 x 100 W	2 x 85 W
gebrückt	2 x 310 W	--
Ausgangsleistung an 2 Ohm	4 x 155 W	2 x 120 W
Abmessungen (B x H x T)	146x50x183 mm	80 x 42 x 110 mm